


Denna distributionsfördelare är avsedd som fördelare av DMX styrsignaler. 1 ingång, 4 buffrade utgångar samt 1 link. Link används för att mata DMX signalen vidare till ytterligare enheter i anläggningen.

- Mått 80x80x40mm (LxBxH). IP44
- Max strömförbrukning/enhet vid 12V DC = 250mA
- Obegränsat antal DMX U56 kan kopplas i serie.
- Antal DMX mottagare per utgång är, enligt standard för DMX, 32 stycken.
- Jumper J1 aktiverar/deaktiverar terminering av inkommande DMX signal
- Signal från DMX In regenereras före de fyra buffrade DMX utgångarna.
- Signal från DMX In regenereras före vidarematning till DMX Link.
- Vid bortfall av matningspänning vidarematas DMX In till DMX Link i befintligt skick.
- Rekommenderad kabel för DMX: LjusDesign/AW2401C



Terminering  
Aktiverad

Terminering  
Deaktiverad

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

LjusDesign AB  
 Södra Skeppsbron 4 802 80 Gävle  
 Tel: 026-661500 Fax: 026-661501  
 e-mail: info@ljusdesign.se  
 www.ljusdesign.se

Ritad av: Konstruerad av:  
 SGZ

Gävle 2010-09-21

DMX U56  
 DMX Fördelare  
 1 In, 1 Link (Vidarematning),  
 4 Utgångar

Ritningsnummer